# ALIMENTATION POUR MICROSWITCH HEMERA

- Bloc alimentation électrique pour microswitchs
- Pour les architectures FTTO
- 54 V - puissance de 65, 70 ou 150W

## AVANTAGES

- Choix de la puissance : 65, 70 ou 150 Watts
- Choix du type de pose : module à poser ou à encastrer en goulotte 45x45

## APPLICATION

- Cette alimentation est idéale pour fournir en énergie les microswitches encastrables
- Pour les architectures FttO "Fiber to the Outlet"
- Alimentation non câblée
- Protection contre les surcharges et les surtensions

## CARACTÉRISTIQUES

| CARACTÉRISTIQUES | | UNITÉS | IB2099 | IB2088 | IB2092 | IB2100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de pose | | | Pose libre | Encastrable mosaïc | Pose libre | Encastrable mosaïc |
| Sortie | Tension | V | 54 DC | 54 DC | 54 DC | 54 DC |
| | Courant Nominal | A | 1.2 | 1.3 | 2.8 | 2.8 |
| | Puissance nominale | W | 65 | 70 | 150 | 150 |
| Entrée | Tension | V | 115 - 230 AC | 90-264 AC | 115 - 230 AC | 115 - 230 AC |
| | Fréquence | Hz | 47 - 63 | 47 - 63 | 47 - 63 | 47 - 63 |
| MTBF | | heures | >100 000 | > 400 000 | >100 000 | >100 000 |
| Dimensions (L x P x H) | | mm | 150 x 44 x 30 | 90 x 45 x 48 | 150 x 44 x 30 | 135 x 45 x 48 |
| Poids | | Kg | 0.335 | 0.250 | 0.415 | 0.395 |
| Environnement | Température d'utilisation | °C | 0 / +50 | 0 / + 40 | 0 / +50 | 0 / +50 |
| | Température de stockage | °C | -40 / +85 | -20 / + 85 | -40 / +85 | -40 / +85 |
| | Résistance à l'humidité | HR | 5 / 95% | 10 - 85 % | 5 / 95% | 5 / 95% |

***Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.***

# PRODUITS DE LA GAMME

| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | |
|---|---|---|
| IB2099 | Bloc alimentation 54V - 65W / Pose libre |  |
| IB2088 | Bloc alimentation 54V - 70W / Encastrable dans goulotte mosaïc 45x90mm | |
| IB2092 | Bloc alimentation 54V - 150W / Pose libre |  |
| IB2100 | Bloc alimentation 54V - 150W / Encastrable dans goulotte mosaïc 45x135mm | |

***Société coopérative et participative à capital variable. Siège social : 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris France – SIREN 562 123 513 – RCS de Paris 562 123 513. Cette documentation appartient exclusivement à la société ACOME. Toute reproduction, copies, extractions, modifications, etc., intégrales ou partielles, sont formellement interdites sauf autorisation préalable et écrite d'ACOME. En raison de l'évolution technique, ACOME se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les caractéristiques techniques annoncées pour ce produit et/ou de cesser la fabrication de celui-ci.***