

Tiroir optique

Description

Le tiroir optique coulissant est destiné au raccordement des câbles à fibres optiques par épissurage ou raccordement direct. Léger et ergonomique, il offre toutes les garanties de sécurité et de fiabilité pour l'installation et la maintenance de vos réseaux fibres optiques.

Notre gamme de tiroir optique est livrée pré-équipée de raccords seuls ou avec pigtaills pour un gain de temps à l'installation.



Avantages

- Facilité d'ouverture
- Pigtail assemblé et prêt à être soudé (dénudé à l'extrémité en 250 microns dans la cassette)
- Léger et résistant
- 100% polycarbonate renforcé fibres de verre

CARACTÉRISTIQUES

DÉSIGNATION	UNITÉ	Raccords SC	Raccords SC + pigtaills SC	Raccords LC	Raccords LC + pigtaills LC
Hauteur		1 U			
Capacité		12 ou 24 Fibres			
Cassette	12 épissures	-	1	-	1
	24 épissures	-	2	-	2
Entrée de câble ⁽²⁾		2 entrées de chaque côté à l'arrière			
Presse étoupe		PG 13,5			
Fixation du tiroir		4 écrous cage + 4 vis			
Diamètre max. de câble	mm	12			
Dimensions (HxPxL) hors-tout	mm	44 x 229 x 483 (19") / 533 (ETSI)			
Distance face avant / montant	mm	27 / 102			
Poids	kg	1,4			
Température d'utilisation	°C	-25 / +70			
Matériau		polycarbonate chargé fibres de verre			
Couleur		RAL 9005 (noir)			



RACCORDEMENT	FIBRE	CAPACITÉ FIBRE	RÉFÉRENCE	PRODUIT
Raccords SC Duplex	OM3/OM4	12	IB1425	Tiroir optique 12 fo OM4 compatible OM3 multimode équipé de 6 raccords SC Duplex
		24	IB1426	Tiroir optique 24 fo OM4 compatible OM3 équipé de 12 raccords SC Duplex
	OS2 (G652D)	12	IB1433	Tiroir optique 12 fo OS2 monomode équipé de 6 raccords SC Duplex
		24	IB1434	Tiroir optique 24 fo OS2 monomode équipé de 12 raccords SC Duplex
Raccords SC Duplex + pigtaills	OM3/OM4	12	IB1427	Tiroir optique 12 fo OM4 compatible OM3 multimode équipé de 6 raccords SC Duplex + 12 pigtaills et d'une cassette de protection d'épissures
		24	IB1428	Tiroir optique 24 fo OM4 compatible OM3 multimode équipé de 12 raccords SC Duplex + 24 pigtaills et d'une cassette de protection d'épissures
	OS2 (G652D)	12	IB1435	Tiroir optique 12 fo OS2 monomode équipé de 6 raccords SC Duplex + 12 pigtaills et d'une cassette de protection d'épissures
		24	IB1436	Tiroir optique 24 fo OS2 monomode équipé de 12 raccords SC Duplex + 24 pigtaills et d'une cassette de protection d'épissures
Raccords LC Duplex	OM3/OM4	12	IB1429	Tiroir optique 12 fo OM4 compatible OM3 multimode équipé de 6 raccords LC Duplex
		24	IB1430	Tiroir optique 24 fo OM4 compatible OM3 équipé de 12 raccords LC Duplex
	OS2 (G652D)	12	IB1437	Tiroir optique 12 fo OS2 monomode équipé de 6 raccords LC Duplex
		24	IB1438	Tiroir optique 24 fo OS2 monomode équipé de 12 raccords LC Duplex
Raccords LC Duplex + pigtaills	OM3/OM4	12	IB1431	Tiroir optique 12 fo OM4 compatible OM3 multimode équipé de 6 raccords LC Duplex + 12 pigtaills et d'une cassette de protection d'épissures
		24	IB1432	Tiroir optique 24 fo OM4 compatible OM3 multimode équipé de 12 raccords LC Duplex + 24 pigtaills et d'une cassette de protection d'épissures
	OS2 (G652D)	12	IB1439	Tiroir optique 12 fo OS2 monomode équipé de 6 raccords LC Duplex + 12 pigtaills et d'une cassette de protection d'épissures
		24	IB1440	Tiroir optique 24 fo OS2 monomode équipé de 12 raccords LC Duplex + 24 pigtaills et d'une cassette de protection d'épissures

Complétez votre tiroir optique avec notre guide cordon 1U référence IB1441, l'accessoire pratique !

ACCESSOIRES	
DESIGNATION	CODE ARTICLE
RANGE CORDONS Tiroir optique 1U Polycarbonate	IB1441



Tiroir optique avec range cordons